

通道

4 通道	功能	DMX 数值	描述
1	总调光	0-255	从暗到亮进行线性调光
2	频闪	0-10	无功能
		11-255	同步频闪速度由慢到快 (1HZ~25HZ)
3	冷白调光	0-255	调光从暗到亮
4	暖白调光	0-255	调光从暗到亮